

Turbo-X Κινητό Mini Flip III v2 Μαύρο



Οδηγίες Χρήσης

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
1. Εισαγωγή στο νέο σας κινητό τηλέφωνο	3
1.1. Επισκόπηση του κινητού τηλεφώνου.....	3
2. Για να ξεκινήσετε	3
2.1 Τοποθέτηση καρτών SIM και μπαταρίας	3
2.2 Τοποθέτηση καρτών μνήμης T-Flash	4
3. Χρήση των μενού	4
3.1 Contacts (Επαφές)	4
3.2 Multimedia (Πολυμέσα)	4
3.3 Profiles (Προφίλ)	5
3.4 Games (Παιχνίδια)	5
3.5 Message (Μηνύματα).....	5
3.6 Camera (Κάμερα)	5
3.7 Settings (Ρυθμίσεις)	6

1. Εισαγωγή στο νέο σας κινητό τηλέφωνο

1.1. Επισκόπηση του κινητού τηλεφώνου

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του κινητού τηλεφώνου Turbo-X Mini Flip III v2. Το νέο σας κινητό τηλέφωνο είναι εξαιρετικά εύχρηστο και αποδοτικό και θα σας βοηθά ανά πάσα στιγμή στις απαιτήσεις επικοινωνίας με τους φίλους, τους γνωστούς, τους συνεργάτες και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα σχετικά με τη χρήση του και να κατανοήσετε τις απλές και εξαιρετικές λειτουργίες του.

2. Για να ξεκινήσετε

2.1 Τοποθέτηση καρτών SIM και μπαταρίας

Οι κάρτες SIM περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού του κινητού τηλεφώνου, του αριθμού PIN (Personal Identification Number- Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης), του αριθμού PIN2 και του αριθμού PUK (αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται σε περίπτωση που κλειδώσει ο αριθμός PIN μετά από 3 λανθασμένες καταχωρήσεις, ώστε να μπορείτε να τον ξεκλειδώσετε. Σ' αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί μετά τον κωδικό PUK να καταχωρήσετε νέο κωδικό PIN), του αριθμού PUK2 (αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για να ξεκλειδώσετε τον αριθμό PIN2 σε περίπτωση που κλειδώσει μετά από 3 λανθασμένες καταχωρήσεις), του αριθμού IMSI (International Mobile Subscriber Identity – Διεθνής Ταυτότητα Συνδρομητή Κινητής Τηλεφωνίας), των πληροφοριών που αφορούν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, των πληροφοριών που αφορούν τις επαφές, καθώς και δεδομένα σύντομων μηνυμάτων (SMS).

Τοποθέτηση

- Κρατήστε πατημένο για λίγη ώρα το πλήκτρο τερματισμού κλήσης ώστε να απενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο.
- Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του κινητού τηλεφώνου, το οποίο καλύπτει τη μπαταρία.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία από το κινητό τηλέφωνο.

- Τοποθετήστε κάρτα SIM στην υποδοχή καρτών SIM, ευθυγραμμίζοντας τη γωνία της κάρτας SIM που είναι κομμένη, με την εγκοπή που υπάρχει στην υποδοχή της κάρτας SIM. Οι μεταλλικές επαφές της κάρτας SIM θα πρέπει να κοιτάζουν προς τα κάτω, δηλαδή προς το εσωτερικό του τηλεφώνου. Σπρώξτε την κάρτα SIM ώστε να μπει στην υποδοχή μέχρι του σημείου που να μην μπορεί να σπρωχτεί άλλο.
- Τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία προσέχοντας οι μεταλλικές επαφές της να ευθυγραμμιστούν με αυτές που υπάρχουν στην υποδοχή της μπαταρίας στο πίσω μέρος του κινητού τηλεφώνου. Πίεστε τη μπαταρία προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

2.2 Τοποθέτηση καρτών μνήμης T-Flash

Οι κάρτες μνήμης T-Flash πωλούνται ξεχωριστά. Οι κάρτες μνήμης T-Flash σας επιτρέπουν να προσθέσετε αποθηκευτικό χώρο στο κινητό τηλέφωνό σας. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε κάρτα μνήμης T-Flash, θα πρέπει να την τοποθετήσετε στο εσωτερικό του κινητού τηλεφώνου, στην υποδοχή καρτών μνήμης T-Flash.

Για να τοποθετήσετε κάρτα μνήμης T-Flash, ανοίξτε την ασφάλεια της υποδοχής καρτών μνήμης T-Flash που βρίσκεται στο κινητό τηλέφωνο και τοποθετήστε την οδοντωτή πλευρά της κάρτας μνήμης T-Flash ώστε να κοιτάζει προς το εσωτερικό του κινητού τηλεφώνου και στη συνέχεια κλείστε την ασφάλεια της υποδοχής καρτών μνήμης T-Flash.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης T-Flash, ανοίξτε την ασφάλεια της υποδοχής καρτών μνήμης T-Flash και στη συνέχεια βγάλτε την κάρτα μνήμης T-Flash. Κατόπιν, κλείστε ξανά την ασφάλεια.

3. Χρήση των μενού

3.1 Contacts (Επαφές)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 300 αριθμούς τηλεφώνου και ονόματα (επαφές) στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου.

3.2 Multimedia (Πολυμέσα)

- **Camera (Κάμερα):** Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τραβήξετε φωτογραφίες.
- **Video Recording (Βίντεο):** Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τραβήξετε βίντεο.

- **Image (Εικόνες):** Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δείτε φωτογραφίες ή εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο κινητό τηλέφωνο.
- **Audio (Ήχος):** Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για αναπαραγωγή αρχείων ήχου. Ενώ βρίσκεστε στο μενού αναπαραγωγής ήχου, μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα κατεύθυνσης πάνω/ κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- **Video (Βίντεο):** Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο. Ενώ βρίσκεστε στο μενού αναπαραγωγής βίντεο, μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα κατεύθυνσης δεξιά/ αριστερά για να ρυθμίσετε την αναπαραγωγή.
- **FM Radio (Ραδιόφωνο FM):** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ακούσετε ραδιόφωνο FM μέσω του κινητού τηλεφώνου. Το ραδιόφωνο FM του κινητού τηλεφώνου διαθέτει λειτουργία αυτόματου συντονισμού και λειτουργία αποθήκευσης ραδιοφωνικών σταθμών. Δεν απαιτείται να συνδέσετε ακουστικά για να ακούσετε ραδιόφωνο FM.

3.3 Profiles (Προφίλ)

Αυτό το κινητό τηλέφωνο διαθέτει διάφορα προφίλ χρήσης, τα οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε. Αυτά είναι τα ακόλουθα: **General (Γενικό)**, **Silent (Αθόρυβο)**, **Indoor (Εσωτερικός χώρος)**, **Earphone (Ακουστικά)** και **Bluetooth**.

3.4 Games (Παιχνίδια)

Το κινητό τηλέφωνο διαθέτει τρία παιχνίδια που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια που υπάρχει σε κάθε παιχνίδι.

3.5 Message (Μηνύματα)

Μέσω αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να συντάξετε, να διαβάσετε ή να αποστείλετε νέα μηνύματα SMS.

Σημείωση: Αν η μνήμη των σύντομων μηνυμάτων (SMS) έχει γεμίσει, θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο SMS που αναβοσβήνει στο πάνω μέρος της οθόνης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, θα πρέπει να διαγράψετε κάποια από τα παλιά μηνύματα ώστε να απελευθερωθεί χώρος στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου.

3.6 Camera (Κάμερα)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να τραβήξετε φωτογραφίες.

3.7 Settings (Ρυθμίσεις)

Call Settings (Ρυθμίσεις κλήσεων)

- **DUALSIM (ΔΙΠΛΗ SIM):** Αυτές οι ρυθμίσεις είναι χρήσιμες σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο κάρτες SIM στο κινητό τηλέφωνο. Μέσω αυτής της ρύθμισης μπορείτε να επιλέξετε κάρτα SIM για τη λειτουργία αναμονής, κάρτα SIM για απάντηση σε μηνύματα SMS, να ρυθμίσετε το όνομα των καρτών SIM και να επιλέξετε κάρτα SIM για προώθηση κλήσεων.
- **Call divert (Εκτροπή κλήσεων):** Αυτή η λειτουργία του δικτύου κινητής επιτρέπει την εκτροπή των κλήσεων που γίνονται προς τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας, σε κάποιον άλλον αριθμό που έχετε καθορίσει εκ των προτέρων.
- **Call waiting (Αναμονή κλήσεων):** Σε περίπτωση που επιλέξετε Activate (Ενεργοποίηση), το κινητό τηλέφωνο αρχικά θα επιχειρήσει να επικοινωνήσει με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που η επικοινωνία είναι επιτυχής, θα υπάρξει μια απάντηση μέσω μηνύματος, η οποία θα σας ενημερώσει ότι η εκτροπή κλήσεων έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία. Αφού ενεργοποιηθεί, σε περίπτωση που συνομιλείτε με κάποιον και δεχθείτε κλήση από κάποιον άλλον, το δίκτυο κινητής θα σας ενημερώσει σχετικά και θα εμφανιστεί το όνομα αυτού που σας καλεί στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε στην δεύτερη κλήση και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
- **Hide ID (Απόκρυψη ταυτότητας):** Μπορείτε να επιλέξετε την απόκρυψη της ταυτότητάς σας στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Σ' αυτή την περίπτωση δεν θα εμφανίζεται ο αριθμός σας στην αναγνώριση κλήσεων του ατόμου που καλείτε. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Αποστολή της ταυτότητας, Απόκρυψη της ταυτότητας ή Αυτόματη επιλογή από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Others (Άλλα):** Χάρη σε αυτή την ρύθμιση μπορείτε να κάνετε άλλες επιλογές όπως IP prefix (Πρόθεμα IP), call time minute reminder (υπενθύμηση χρονικής διάρκειας κλήσης), auto redial (αυτόματη επανάκληση), reply SMS after reject (SMS απάντησης μετά από απόρριψη) και auto record voice call (αυτόματη ηχογράφηση φωνητικών κλήσεων).

Phone Settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου)

- **Date & time (Ημερομηνία & Ώρα):** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας, τη μορφή εμφάνισης της ώρας και τη ζώνη ώρας.

Σημείωση: Αν αφαιρέσετε τη μπαταρία από το κινητό τηλέφωνο ή σε περίπτωση που η μπαταρία του κινητού τηλεφώνου έχει εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα του κινητού τηλεφώνου μόλις τοποθετήσετε ξανά τη μπαταρία ή **ενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο μετά από φόρτιση.**

- **Language settings (Ρυθμίσεις γλώσσας):** Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να ρυθμίσετε τη γλώσσα εμφάνισης του μενού και τη γλώσσα γραφής για τις διάφορες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου.
- **Shortcut settings (Ρυθμίσεις συντομεύσεων):** Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να ρυθμίσετε τις συντομεύσεις κάποιων πλήκτρων, ώστε να επιτελείτε βολικότερα τις διάφορες λειτουργίες.
- **Auto power on/off (Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση):** Μπορείτε να επιλέξετε κάποια ώρα κατά την οποία το κινητό τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Προειδοποίηση: πριν μπειτε σε κάποια περιοχή όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης, ώστε να μην ενεργοποιηθεί ακούσια το κινητό τηλέφωνό σας σε χώρο όπου δεν πρέπει να γίνει αυτό και προκληθεί ατύχημα.
- **Restore factory settings (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων):** Κάντε αυτή την επιλογή για επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές τιμές τους. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1234.

Display (Οθόνη)

Αυτό το μενού περιέχει διάφορες επιλογές που αφορούν την οθόνη αλλά και άλλες παραμέτρους του κινητού τηλεφώνου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες: Wallpaper (Ταπετσαρία), Idle Display (Οθόνη αδράνειας), Contrast (Αντίθεση), Backlight (Φωτισμός φόντου), Auto keypad lock (Αυτόματο κλειδωμα πληκτρολογίου) κ.ά.

Security (Ασφάλεια)

Αυτό το μενού περιέχει διάφορες επιλογές που αφορούν την ασφάλεια του κινητού τηλεφώνου:

- **PIN (Κωδικός PIN):** Για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια μέσω κωδικού PIN, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό PIN. Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το κινητό

τηλέφωνο. Σε περίπτωση που καταχωρήσετε λανθασμένο κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, ο κωδικός PIN θα κλειδώσει και θα πρέπει στη συνέχεια να καταχωρήσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος του κωδικού PIN. Αυτός ο κωδικός ονομάζεται κωδικός PUK. Καταχωρήστε τον κωδικό PUK ώστε στη συνέχεια να μπορέσετε να καταχωρήσετε καινούριο κωδικό PIN. Για να πληροφορηθείτε τον κωδικό PUK, επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

- **Modify PIN2 (Αλλαγή PIN2):** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει ν' αλλάξετε τον κωδικό PIN2.
- **Phone locked (Κλειδώμα τηλεφώνου):** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε το κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια θα απαιτείται να πληκτρολογείτε τον κωδικό όταν ενεργοποιείτε/ απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο. Ο αρχικός, εργοστασιακός κωδικός είναι 1234.
- **Modify the cell phone password (Αλλαγή του κωδικού του κινητού τηλεφώνου):** Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης του κινητού τηλεφώνου.
- **Privacy (Ιδιωτικότητα):** Μπορείτε να ορίσετε κωδικό για προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Ο αρχικός, εργοστασιακός κωδικός είναι 1234.
- **Lock screen by end- key (Κλειδώμα της οθόνης πιέζοντας το πλήκτρο τερματισμού κλήσης):** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία κλειδώνει αυτόματα την οθόνη όταν πιέξετε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.
- **Guard-lock (Κλειδώμα ασφαλείας):** Μπορείτε να ορίσετε κωδικό για προστασία του κινητού τηλεφώνου σας.
- **Fixed dialing (Πρόθεμα κλήσης):** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ώστε να καταχωρείται αυτόματα ένα πρόθεμα κλήσης πριν από τον υπόλοιπο αριθμό.
- **Blacklist (Μαύρη λίστα):** Μπορείτε να καταχωρήσετε αριθμούς στη μαύρη λίστα. Όσοι αριθμοί καταχωρηθούν στη μαύρη λίστα δεν θα μπορούν να σας καλούν. Οι κλήσεις τους θα απορρίπτονται αυτόματα.

Profiles (Προφίλ)

Αυτό το κινητό τηλέφωνο διαθέτει διάφορα προφίλ χρήσης, τα οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε. Αυτά είναι τα ακόλουθα: **General (Γενικό)**, **Silent (Αθόρυβο)**, **Indoor (Εσωτερικός χώρος)**, **Earphone (Ακουστικά)** και **Bluetooth**.

Connections (Συνδέσεις)

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο ώστε να γραφτείτε συνδρομητές στις ακόλουθες υπηρεσίες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας:

- **Network account (Λογαριασμός δικτύου):** Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να διαχειριστείτε το λογαριασμό σας στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **GPRS Service (Υπηρεσία GPRS):** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Όταν είναι ενεργοποιημένη, το κινητό τηλέφωνο θα έχει πρόσβαση στην υπηρεσία GPRS.
- **Data connection settings (Ρυθμίσεις σύνδεσης δεδομένων):** Οι ρυθμίσεις αυτές αποδίδονται αυτόματα όταν απαιτείται, ανάλογα με τις εντολές του δικτύου δεδομένων κινητής.
- **Network selection (Επιλογή δικτύου):** Μπορείτε να κάνετε την επιθυμητή ρύθμιση σε αυτή την επιλογή. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι Automatic (Αυτόματη) και Manual (Χειροκίνητη). Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Automatic (Αυτόματη). Όταν έχετε θέσει τη ρύθμιση αυτή σε Automatic (Αυτόματη), το κινητό τηλέφωνο θα συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο κινητής στο οποίο είναι δηλωμένη η κάρτα SIM. Όταν έχετε θέσει τη ρύθμιση αυτή σε Manual (Χειροκίνητη), θα πρέπει να επιλέγετε χειροκίνητα το δίκτυο κινητής στο οποίο είναι δηλωμένη η κάρτα SIM.

3.8 Application (Εφαρμογές)

- **Alarm (Ξυπνητήρι):** Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να ξυπνήσετε κατά την ώρα που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να ορίσετε έως και 3 διαφορετικές ώρες στην ημέρα κατά τις οποίες θα χτυπά το ξυπνητήρι.
- **Calendar (Ημερολόγιο):** Μόλις μπειτε σ' αυτό το μενού, θα βρείτε ένα εύχρηστο ημερολόγιο το οποίο θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τα σημαντικά σας ραντεβού, συμβάντα, υποχρεώσεις κ.ά.τ. Οι ημέρες που περιέχουν ραντεβού, συμβάντα ή υποχρεώσεις θα είναι σημειωμένες.
- **My files (Τα αρχεία μου):** Μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτα μνήμης σ' αυτό το κινητό τηλέφωνο, ώστε να μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία. Το κινητό τηλέφωνο δέχεται κάρτες μνήμης διαφόρων χωρητικότητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία My files (Τα αρχεία μου) για να διαχειριστείτε τους φακέλους και τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.

- **Calculator (Αριθμομηχανή):** Χρησιμοποιώντας την αριθμομηχανή, μπορείτε να κάνετε μαθηματικές πράξεις όπως προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς, διαιρέσεις.
- **Recorder (Ηχογράφηση):** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να πραγματοποιήσετε ηχογραφήσεις. Αυτό το τηλέφωνο υποστηρίζει μορφή αρχείων ήχου WAV και AMR.
- **STK (Εργαλεία SIM):** Αυτό το μενού περιέχει τα εργαλεία της κάρτας SIM. Τα αντικείμενα που θα εμφανίζονται σ' αυτό το μενού ποικίλλουν ανάλογα με την κάρτα SIM και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Το μενού αυτό εμφανίζεται αυτόματα όταν υποστηρίζεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και την κάρτα SIM.
- **Bluetooth:** Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, όπως αρχεία μουσικής σε άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth. Αφού μπειτε στο μενού Bluetooth, πραγματοποιήστε αναζήτηση για κοντινές συσκευές Bluetooth και στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή για μεταφορά (αποστολή/ λήψη) δεδομένων. Τα ληφθέντα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα σ' αυτόν τον φάκελο.
- **Torch (Φακός):** Μέσω αυτής της ρύθμισης μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φακού. Όταν είναι ενεργοποιημένη, το φλας θα χρησιμοποιείται ως φακός. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τη νύχτα.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπνευστικού συστήματος.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπειτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις

- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) ή πάνω από $+45^{\circ}\text{C}$ ($+113^{\circ}\text{F}$). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$)
- Μη βιάστε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε

- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεχτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας

- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκотоδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φισ του φορτιστή. Εάν το φισ δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν

- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημία ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι

αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια

- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, ό-πως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το Ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότης.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- Βοηθήματα ακοής

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λουσινόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Για την σωστή λειτουργία της συσκευής σας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων από εμάς. Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται και η χρήση που γίνεται περιγράφεται αναλυτικά εδώ www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x

. Κάποιες από τις λειτουργίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες και δεν μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε τι πληροφορίες θα μας δίνετε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατά την λειτουργία της συσκευής σας και ανάλογα με την χρήση που επιλέγετε να κάνετε, μπορεί να μεταφέρονται σε εικονικούς χώρους και να αποθηκεύονται εντός της ΕΕ και εκτός ΕΕ.

Τα δεδομένα σας αυτά θα υφίστανται επεξεργασία απο τρίτους οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες επεξεργασία για εμάς. . Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ σε τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για εμάς θα προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Στηρίζουμε τη διαβίβαση σε κατάλληλες δικλείδες, όπως πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από μια εποπτεύουσα αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας μαζί με υποχρεωτικές και εφαρμοστέες δεσμεύσεις του παραλήπτη ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης μαζί με υποχρεωτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των εν λόγω κατάλληλων δικλείδων ανα τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας όπως εδώ 800 11 12345_____

Σε κάποιες περιπτώσεις η παροχή μίας υπηρεσίας για την λειτουργία της συσκευή σας προϋποθέτει την ρητή συναίνεση σας προς τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις και να διαβάζετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους επεξεργασίας των δεδομένων σας σε σχέση και με ότι σας προσφέρεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον συγκεκριμένο κάθε φορά πάροχο λαμβάνοντας υπ'οψιν και τις συνέπειες που η μη παροχή της υπηρεσίας μπορεί να έχει στην λειτουργικότητα της συσκευής σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x, ώστε να λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία για τους παρόχους αυτής της κατηγορίας εντός ή εκτός ΕΕ και για τους όρους με τους εξασφαλίζεται η επιβαλλομένη από το δίκαιο της ΕΕ προστασίας των δεδομένων σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειάζεται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση <https://www.plaisio.gr/contact.aspx>.

Η Πλαίσιο Computers AE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προσωπικών δεδομένων τρίτων τις υπηρεσίες των οποίων εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μέσω της συσκευής σας. Επιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα για την επιλογή παρόχων που κάνετε, για την χρήση υπηρεσιών ή την είσοδο σας σε site και την περιήγηση σε αυτά, την λήψη διαφημισσεων κλπ. Πρέπει να προσέχετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων που υπάρχει σε κάθε τάτοια περίπτωση. Εμείς δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απώριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραφμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και

εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X Κινητό Mini Flip III v2 Μαύρο συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/>



Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE

Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να

προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.

- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση

οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης,

είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
 4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
 9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.
- Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE